Livecd 使用手册

開機

第一次使用,必須更改 BIOS 設定為光碟啓動為開機第一順位。

更改方法:按下電源,開機後按f2或del(視電腦本身設定),進入bios,到boot,選擇boot priority,選擇第一優先為cdrom,然後hd,最後按f10, save後退出,重開機。設定完了以後,第二次不用再設定。

			PhoenixBIOS	Setup L	tility	_
Ma:	in Adva	m <mark>ced</mark> S	ecur i ty	Power	Boot	Exit
	+Removable	Neuices				Item Specific Help
	+Hard Drive CD_ROM Drive	110	-			Kous used to ujeu or
	Network bo	ot from AM	D Am 790970A			configure devices:
						<enter> expands or</enter>
						collapses devices with
						<ctrl+enter> expands</ctrl+enter>
						all
			Ν			<shift +="" 1=""> emables or disables a demice.</shift>
			М			$\langle + \rangle$ and $\langle - \rangle$ moves the
						device up or down.
						<n> May move removable</n>
						device between Hard
						<pre>d> Remove a deuice</pre>
						that is not installed.
F1	Help 14	Select It	em -/+	Change	Values	F9 Setup Defaults
Esc	Exit ↔	Select Me	nu Enter	Select	▶ Sub-Me	mu F10 Save and Exit

把 cd 放進光碟糟

重開機,為了爭取時間放進光碟,可按鍵盤上之「暫停」(pause break 鍵),畫面 會暫停, 然後打開光碟機,放進 Livecd,按「enter」

出現「Linux/oss 共同運用平台」畫面後在 boot: 輸入 linux, 如果是正副主管使用 的華碩手 提電腦則鍵入 mofa, 然後出現企鵝畫面就 ok, linux 開機比較慢,所以要稍等一下,也可 以按 f2,會看 到指令在跑,等最後出現桌面以後就可以使用。



一般而言可以只要按 Enter 交給系統自動偵測即可,如果無法順利進入,可以使用 linux vesa 當開機參數試試看。順利進入系統後會自動登入並看到以下的畫面:



左下角有一個「大腳」的 logo, 就是類似 windows 的「開始」,也就是「主選單」。

網路設定

如果是在外交部辦公室,一般是不用設定。如果不通,可以到左下角「主選單」的地方按一下,「桌面」--「管理」--「網路」,會出現畫面,然後按啓用。如果是在其他辦公室,有網路

者,則應該也是直接即可連通,也就是說有 dhcp 者,就可以用了。

E Martin Martin	and the second	- Aller
		e.
して 「 間 間		
BARRELI TAY // Comment		- Mane Prix
	🚳 ATI Catalyst Control Center	
個人 <u>東</u> 科 火	※ 伺服器許定	
	前日本国政部	
	◎ 値測音效卡	
	※ 儲存個人設定	
	入 列印	
● 附屬應用程式 ▶	₩ 安全等級與防火牆	
	➡ ■ 安裝 M6 Linux 至硬碟	0
ATI Catalyst Control Center	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	0.0
◎ 位置 •	◎ 登入畫面	
🕐 系統 💦 💦 💦 🦄 偏好設定 🕠	▶ ● 系統日誌	
	1 認證 設定網路裝置與連線	
◎ 關機	(2) 語言	LINUX
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	En 08:54 🌒
	1I	
		-
		<u>e</u>
	網路設定	
檔案(E) 資料檔(E) 求助	1(<u>H</u>)	■ 成益科技
	Solution	
新增 編輯 複製 刪除	■ 啟用 停用	°
個人資料夾 裝置(I) 硬體(W) IPsec I	DNS 主機(Q)	
■ 在此您可以設定	與實體硬體關聯的網路裝置。 多	Company and the second
1 重的邏輯裝置可	以與單一的硬體產生關聯。	
国收筒 資料 狀況 裝置	暱稱 類型	-
☑ ◎ 運作中 ■ et	h0 eth0 Ethernet	
	~	
		N 🖊
現行的資料檔:普通		
		Linux
	设 定	En 08:54

在家裏使用 adsl 者,就要設定。

設定 adsl:

到左下角「主選單」的地方按一下,「桌面」--「管理」--「網路」,會出現畫面,找到「新 增」,然後按 enter後,找到「xdsl 連線」後,按下一頁,到下一個畫面。然後在「登入名稱」 輸入 adsl 帳號,然後輸入密碼。然後到下一個 畫面按「套用」。就會回到「網路組態設定」的第 一個畫面,然後下面框框裏會多出一列:類型是 xdsl 的連線。把這一列反白後,到啓用那 裏按一下,然後系統紀錄啓動連線。



		網路設?	र इ			
	當案(F) 資		加入新裝置類型		_ - ×	e
THE	□ ○ ○ 新増 編輯	設定 DSL 連	線		₽	
一 個人管社	装置(1)硬帽	選取這個帳號的乙; 乙太網路裝置(<u>D</u>):	太網路裝置。 eth0 (Advanced Micro D	vevices [AMD] 79c97		
「日本」	了————————————————————————————————————	輸入這個帳號的提 提供者名稱(P): 帳號類型:	供者名稱。 HiNet		.	
		登入名稱(<u>L</u>): a 密碼(<u>W</u>): *	bcdefghi@hinet.net *******			
現	行的資料相					
		(¥取消(C) ◆上-	-頁(B) ♥下-	·頁(F)	
EO	ib 🗖 🛱	ee: 19 46	踏設定	加入新裝置類型	En	08:56 🌒

States and the second		
		0
	網路設定	y Č
電腦	■	
U		•
個人資料夾	装置(I) 硬體(W) IPsec D <u>N</u> S 主機(Q)	
	■ □ 在此您可以設定與實體硬體關聯的網路裝置。 多	
	─────────────────────────────────────	
	資料 狀況 裝置 暱稱 類型	
回収筒	☑ SV 運作中 ■ eth0 eth0 Ethernet	
	🗹 🗴 非連作中 🐷 ppp0 HiNet XDSL	
	7	
		LINUX
E O S in C		En 08:56 🌒)

不過 livecd 為了安全,所以不預設一啓動就連上 adsl,所以每次重新開機後,就要去重新啓動 adsl。

桌面設定

桌面最下面的橫列稱為「面板」,可以自行設訂「面板」,把常用的程式「途徑」設到「面板」 上。例如「儲存個人設定」,可以到「桌面」--「管理」--「儲存個人設定」按滑鼠右鍵,會出現 「將此啓動圖式加入面板」按一下,就會出現一個圖示在面板上。以後要儲存設定時,只要 按面板上的圖示就可以了。



輸入法

設定輸入法,右下角按「en」,會變成「中文」,按中文,會出現對話,按設定,然後會出現對話。照著對話去設定就可以。



網頁瀏覽:上網用 firefox, 主選單---網際網路--firefox



收發 E-Mail: 收信用 thunderbird , 主選單---網際網路--thunderbird

		E.							1	o
Y	9			Mozi	la Thunde	rbird			_ — ×	
電腦	檔案(E)	編輯(<u>E</u>)	檢視(⊻)	移至(G)	郵件(<u>M</u>) O	pe <u>n</u> PGP I	.具(T) 該	明(<u>H</u>)	0	最鑫科技
		• / 病信	し 通訊録	Decry	ot 回信	全部回信	轉寄	米町除	● 垃圾信	
個人資料	所有資	料夾	4	•						
の次律										
	♀ 完成	• •								
霍良靈乙垂	R /生		7				1			
收發電子重	的件									nux
Č 🕘 🚮	ПВ 🦲	E		🕥 Moz	illa Thunde	bird:				En 09:02 🌒)

文件編輯:用 openoffice ,主選單--辦公-- writer



檔案總管: 主選單--系統工具--檔案瀏覽器



美工繪圖:

			e l
(個人資料夾) (個人資料夾) (編) 影音			
 ✓ 美工繪圖 → 辦公 ◆ 附屬應用程式 	 Dia 圖表編輯器 gThumb 圖片管理工具 Mtpaint 繪圖程式 	k	
🍻 ATI Catalyst Control Center			
「位置」			
→ 登出			
	<u>e</u>		En 09:04 ())

影音多媒體:



印表機設定:主選單--桌面--管理--印表



「儲存個人設定」:



可以找一枝 usb flash 插進 usb,應該會自動偵測到,代號應該是 sda1. 關機前,到「主選單」按一下,===桌面--管理--儲存個人設定,然後會出現畫面,然後打/dev/sda1,然後按一下 enter 就會把設定儲存了。可以儲存起來的設定包括輸入法 firefox 的書籤 vadsl 設定,編輯的檔案。

因為每台機器硬體及網路環境不同,所以設定也不同,所以建議不同的機器不要用 同一枝 usb 隨身碟。如果用同一枝,系統會出現要重設定,會很麻煩。當然還是可 以更動,不過要重新登入 root, 密碼: ossii2007。這個是比較屬於進階的東西。